



智慧科技 智掌全局

BF-8800 专业调频对讲机



液晶显示



99个编程信道



键盘锁



手动/电脑写频



信道扫描



- 监听功能
- 信道扫描
- 声控功能VOX
- 高低功率转换
- CTCSS/ CDCSS
- 静噪等级设置 (0~9级)

- 低电提醒
- 有线复制
- 倒频功能
- 繁忙信道锁定
- 自动省电功能
- 发射超时定时器TOT

BF - 8800

BF-8800 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz/UHF:400-470MHz
信道数目	99
信道间隔	25KHz
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50Ω
电源电压	DC7.5V(±20%)
电池	1200mAh(锂离子电池)
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	51 × 29 × 105 mm
重量	112g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤ 5W
调制方式	16KΦF3E
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB
调制限制	≤ 5KHz
接收部分	
灵敏度	0.25 μV
邻道选择性	≥ 60dB
互调抗扰性	≥ 60dB
杂散抗扰性	≥ 60dB
信噪比	≥ 45dB
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品